

LWL RANGIERVERTEILER 19" 6XSC



- Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter=6
- Geeignet für Anzahl Moduleinsätze=6
- Mit Anzahl Kupplungen/Adapter=6
- Mit Frontplatte=ja
- Mit Gehäuse=ja

Kann bis zu 4 ankommende Bündeladerkabel mit insgesamt 144 Fasern aufnehmen und über bis zu 12 Spleißkassetten verteilen. Mit den beiden beiliegenden Befestigungswinkeln kann der Verteiler auch um 50 mm zurückversetzt im Schrank montiert werden. Kupplung mit Keramikhülse eingebaut. Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter ist 6. Geeignet für Anzahl Moduleinsätze ist 6. Mit Anzahl Kupplungen/Adapter ist 6. Mit Frontplatte ist ja. Mit Gehäuse ist ja. Mit Pigtails ist nein. APC-Ausführung ist nein. Steckverbindertyp außen ist SC-Duplex. Steckverbindertyp innen ist SC-Duplex. Farbe ist grau. RAL-Nummer ist 703. Montageart ist 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau. Anzahl der Höheneinheiten (HE) ist 1. Höhe ist 44 mm. Breite ist 482 mm. Tiefe ist 265 mm BASIS V m.6 SCD Telegärtner 19"LWL-Panel 1HE BASIS V m.6 SCD H02030A00084018359202170

info@nsg.info / www.nsg.info
Kandelstadt 23, 26340 Zetel, Tel: 04453 / 9797747
NSG OEM Herstellung und Vertrieb

ArtikelNr.: NGH2030A0008